



Funk-Lichtzeichen LZ-FUNK

Funk - Lichtzeichen

- ▶ ALU-Vollmetallausführung schwarz eloxiert
- ▶ Leuchtfläche: High-Effizient-LED's in rot (Sonderfarben: gelb, weiß, grün) unter Plexi-Glas matt
- ▶ integrierte Halteklammer an der Rückseite zum Befestigen an einem Stativ oder der Dekoration
- ▶ Stromversorgung über integrierte Akku-Station
- ▶ bequemes, schnelles Aufladen per Stecker und Ladeeinheit incl. Erhaltungsladung
- ▶ anmeldungsfreier Frequenzbereich 433 MHz digital codiert

Zum Betrieb der Funklichtzeichen wird ein Funksender LZ-S08 oder ein LZ-S08-M benötigt. Der LZ-S08 ist für die Festinstallation in STF-Anlagen vorgesehen und wird von einem externen Controller gesteuert. Die Zuführung der Betriebsspannung erfolgt über das Systemkabel. Der LZ-S08-M ist für den mobilen stand-alone-Einsatz vorgesehen und deshalb mit 8 vollflächig hinterleuchteten Anwahl-Tasten ausgestattet. Die Stromversorgung erfolgt wie bei den Lichtzeichen.

Abmaße	ALU-Gehäuse 100 x 100 x 40mm Aluminium schwarz
Leuchtmittel	High-Effizient-LED's in rot oder auf Anfrage
Betriebsspannung	4x Mignon Zellen NiMH \geq 2000 mA im Lieferumfang
Leuchtzeit	Im Dauerbetrieb ca. 5h bei vollen Akku-Satz und Abfall der Leuchtkraft auf ca. 50%
Empfangsfrequenz	433,200 MHz
Bestell-Nr. Lichtzeichen:	LZ-FUNK
Bestell-Nr. Funk-Sender	LZ-S08 (Sender für Festinstallation) LZ-S08-M (Sender für mobilen Einsatz; mit 8 Tasten)