



Relaiskarten Träger  
**RK-BGT**

## 19" 3HE Relaiskartenträger RK-BGT

- Bestückbar mit max. 16 **euroCOMM RK0802S** (für bis zu 128 Lichtzeichen mit Stromabfrage und Quittungstaste)
- Auch gemischte Bestückung mit anderen **euroCOMM** Karten wie **RK1602**, **RK0801** oder **UAK4801** möglich

### Technische Daten:

<b>Gehäuse</b>	19" 3HE 360mm tief
<b>Betriebsspannung</b>	24V DC oder 80-240 VAC, 50-60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	abhängig von Kartenbestückung
<b>Steckverbinder</b>	
<b>Eingang</b>	D-SUD 9pol RS-485 (compatibel STF- <b>euroCOMM</b> )
<b>Lichtzeichenausgänge</b>	Centronics 50pol
<b>Schaltausgänge</b>	D-SUB 25Pol Female
<b>Stromversorgung</b>	XLR 4pol (24V DC) Neutrik Powercon (240VAC)
<b>Bestell-Nummer</b>	<b>RK-BGT</b> für 24VDC Betrieb <b>RK-BGT-N</b> für 80 bis 240VAC Betrieb