



**Relaiskarte  
RK 0801**

## euroCOMM Relaiskarte RK 0801

- universell einsetzbare Relaiskarte mit 8 frei verfügbaren Relais zu je 2 Umschaltkontakten
- jedes Relais einzeln über Systemstecker schaltbar
- Schaltzustands-Signalisierung über vorgeschaltete LED's an der Frontseite
- Stecken unter Betriebsspannung möglich(hot plug)
- Kartenadressierung über Belegung am Sytemstecker (keine DIP-Schalter)
- Betriebs-LED an der Frontseite
- Überwachung: Sicherungsausfallmeldung über ERROR Ausgang kaskadierbar
- optionale Steuerung über eine RS232 oder MIDI Schnittstelle möglich

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Abmaße</b>                 | EURO-Karte 100 x 160 mm   |
| <b>Betriebsspannung</b>       | 24 V DC verpolgeschützt   |
| <b>max. Stromaufnahme</b>     | ca. 110 mA  |
| <b>Steckverbinder</b>         | 64-polig, a/c-bestückt, hartvergoldet, nach DIN 41612                                     |
| <b>Fehlerausgang (/ERROR)</b> | Open Collector 50V/100mA low active   |
| <b>Sicherung</b>              | 400mA, mittelträge  |
| <b>Datenformat</b>            | RS-485 (38,4Kbaud 8N1)  |
| <b>Bestell-Nummer:</b>        | <b>RK 0801</b>  |
| <b>Option</b>                 | <b>RK 0801-232</b> für RS-232 Steuerung<br><b>RK 0801-MIDI</b> für MIDI Steuerung angeben |