



## Havarie-Quellenumschalter HAV-02



### Havarie-Quellenumschalter

Einsatz als automatischer Umschalter zwischen zwei Stereo-Quellen im Redundanzbetrieb. Bei Ausfall oder Störung von Quelle 1 (Master) wird Quelle 2 (Slave) angesteuert.

- ▶ für erhöhte Sicherheit bei Live Einspielungen (Musical, Theater, Konzert etc.)
- ▶ Umschaltung der Signale symmetrisch durch Relais; es kann auch AES/EBU geschaltet werden

Voraussetzung: beide Geräte müssen synchron gestartet werden; für Denon MD/CD wird von STF eine Fernbedienung zum synchronen Starten von 2 Geräten angeboten

Gehäuse	19", 1 HE Gehäuse 300 mm tief
Betriebsspannung	80-230 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	12 W
Eingänge	Eingang 1 XLR3F-symmetrisch (max. 22dBu) Eingang 2 XLR3F-symmetrisch (max. 22dBu)
Schalt-Eingänge	XLR3F-symmetrisch über Schalter zu linken auf die Quellen 1 und 2
Threshold	Einstellbar von -70dBu bis -40dBu
Attack-Time	ca. 5msec
Bestell-Nummer	<b>HAV-02</b>

Blockschaltbild

