



**LZ- Controller
LZC-1608**

Lichtzeichen Controller

Der LZC-1608 wird als Steuerrechner in großen Lichtzeichenanlagen eingesetzt.

An jedes der 8 Ports kann ein Kartenbaugruppenträger mit bis zu 16 Lichtzeichen-Karten vom Typ RK0802S oder auch ein Tastenbaustein mit bis zu 64 Tasten angeschlossen werden.

Der Steuerrechner übernimmt die Stromüberwachung der einzelnen Lichtzeichen auf Leerlauf (Leitungsbruch, Leuchtmittel defekt), Kurzschluß und das gesamte Tastenmanagement.

- ▶ Fehlermeldung über integriertes Druckerport oder RS232 an übergeordnete Steuersysteme
- ▶ Softwareupdate über integriertes 3 1/2" Diskettenlaufwerk

Gehäuse/Abmaße	19" 1HE , ca. 240mm tief (ohne Steckerverbinder)
Betriebspannung	24 V DC
Leistungsaufnahme	ca. 20W / 0,8A
Steuer-Port	RS 232 für Verbindung zur euroCOMM Audio-Matrix oder anderen übergeordneten Steuerrechner
Control-Ports	8x RS 485 als Anschluß für Tastenfelder oder abgesetzte Lichtzeichen-Karten
Anschlüsse	D-Sub 9-Pol für alle Seriellen Ports D-Sub 25-Pol als Parallel-Port für Protokolldrucker
Bestell-Nummer	LZC-1608 (8 LSP-Ports ; 19" / 1HE)